

Bell/A1

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.



Vetzeria de Majo S.r.l.
Murano Venezia - ITALY

Uffici e depositi:

Via G. Galilei, 13d (z. ind.B) 30035 Mirano (VE) - ITALY

Ufficio Commerciale Italia Tel.041 57 29 653

Export Department Tel. +39 041 57 29 654

Fax +39 041 57 02 533

www.demajomurano.com

Uff.Commerciale Italia :p.brunello@demajomurano.com

Export Department :export@demajomurano.com

Bell - applique

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Eseguire il collegamento alla morsettieria di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕

- Fissare la montatura "A" alla parete e bloccare la mostrina metallica "B" avvitando la vite "C".

- Inserire il vetro diffusore "D" facendo attenzione che il tubetto "E" appoggi sulle due asole "X".

- Inserire il particolare metallico "F" e bloccare il tutto con la ghiera filettata "G" avvitandola al portalampade..

- Inserire la lampadina MAX 100W E27 goccia opalina.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.


1. Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one to the lodging marked with the earth symbol ⊕

- Fix the bar "A" to the wall and block the cover element "B" with screw "C".

- Insert the glass shade "D" caring the small tube "E" goes inside the holes "X".

- Insert metal element "F" and block everything by screwing the threaded ring "G" onto the lampholder.

- Insert MAX 100W E27 opaline sphere.



LA LAMPADA PUÓ ESSERE INSTALLATA
CON IL DIFFUSORE RIVOLTO VERSO IL
BASSO O VERSO L'ALTO.

YOU CAN PUT THE GLASS EITHER
UPWARD OR DOWNWARD.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1

